
OT 13

МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ



Назначение

OT 13 предназначен для передачи сигналов к модему Используется совместно с OR 12/1,2,4; OR 1900; OR 1950 в кабельных сетях.

 Параметры
 Значения
 Единицы измерения

 Оптические параметры
 1310 ± 20
 nm

Рабочая длина волны	1310 ± 20	nm
Выходная оптическая мощность	0,5	mW
Неравномерность	± 0,5	dB
Входной уровень	80 ±	dΒμV
Тип лазера	DFB	
Тип оптического разъема	SC/APC	